可靠多播協定的安裝步驟

 要使用 可靠多播協定,請利用教師機安裝目錄內的 CHANNEL.EXE 程式,變更要使 用的頻道,例如第 25 頻道到第 30 頻道,如下圖所示,選擇要使用的頻道後,點選 設定,即可變更 頻道。

	使用的通訊埠/多播地址	模式	^
第10頻道	2608, 2609, 2610, 2611	廣播	
第11 頻道	2618, 2619, 2620, 2621	店播 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第12頻道	2628, 2629, 2630, 2631	廣播	
第13頻道	1693, 1694, 1695, 1696 239.251.192.69	多播	
第14 頻道	1893, 1894, 1895, 1896 239.251.193.89	多播	
第15頻道	1993, 1994, 1995, 1996 239.251.194.99	多播	
第16頻道	2093, 2094, 2095, 2096 239.251.195.109	多播	
第 17 頻道	2193, 2194, 2195, 2196 239.251.196.119	多播	
第18頻道	2293, 2294, 2295, 2296 239.251.198.129	多播	
第 19 頻道	2393, 2394, 2395, 2396 239.251.200.139	多播	
第20頻道	2493, 2494, 2495, 2496 239.251.204.149	多播	
第21頻道	2593, 2594, 2595, 2596 239.251.208.159	多播	
第22頻道	2613, 2614, 2615, 2616 239.251.212.169	多播	
第23頻道	2623, 2624, 2625, 2626 239.251.216.179	多播	
第24頻道	2633, 2634, 2635, 2636 239.251.220.189	多播	
第25 頻道	2738, 2739, 2740, 2741 239,251,192,68	可靠多播(試驗性)	
第20 頻迫	2748, 2749, 2750, 2751 1 239.251.193.88	可昇多措(試驗性)	
第27 頻道	2758, 2759, 2760, 2761 239.251.194.98	可昇多措(試験性)	
第28 頻道	2768, 2769, 2770, 2771 239.251.195.108	- 可靠多播(試験性)	
第29 頻道	2778, 2779, 2780, 2781 239.251.196.118	可昇多播(試驗性)	
第30頻道	2788, 2789, 2790, 2791 239.251.198.128	可靠多播(試驗性)	

 若出現錯誤訊息,如下圖,則表示網路設定尚未安裝可靠多播協定,請依照以下 步驟將可靠多播協定,安裝完成。



3. 開啟控制台 -> 網路和共用中心 -> 變更介面卡設定,如下圖所示



4. 請利用滑鼠移至 乙太網路 圖示,開啟滑鼠 右鍵,如下圖所示。並請按內容,繼 續下一個步驟。



5. 點選 內容 確定之後,即可開啟 區域連線 內容,接著點選 安裝,進行下一步驟。

)		乙太網路(內容		
網路功能	共用				
連線方式	t.				
A 🔮	ISIX AX88772	B USB2.0 to Fast	Ethernet Ac	lapter	
				設定((C)
這個連續	使用下列項目	(O):			
	lient for Micro	osoft Networks			^
🗹 🛄 N	Aicrosoft Netw	vork Monitor 3 D	river		
	/irtualBox Brid	laed Networking	Driver		
I I F	ile and Printer	r Sharing for Mic	rosoft Netw	orks	
)oS 封句排程器	로			
	Aicrosoft Netw	work Adapter 多丁	"器通訊協定		
	Aicrosoft LLDE) 通訊協定驅動程:	t an Albert Mus Alb F		
	ink-Laver Top		Manner I/O	Driver	~
	ITIK-Lavel Top	Ology Discovery		Driver	>
∌	ē裝(N)	解除安裝(U)	内容(同	()
##?#					
ر جار بندر			45.0010		
i 展 沈 に	17 电 烟 阳 列 仔 印	x IVIICIOSOTT 網路_	山町夏源。		

6. 點選安裝之後·請點選 通訊協定·如下圖所示·並請點選 新增 ·進行下一步驟。

選取網路功能類型	
請按一下您要安裝的網路功能類型(C):	
▲ 通訊協定	選取網路功能類型
描述 在您所連線的網路上,用戶端提供了電腦與 權。	請按一下您要安裝的網路功能類型(C): ● 用戶端 ● 服務 ▲ 通訊協定
新增(A)	描述 通訊協定是讓您的電腦用來與其他電腦進行通訊的語言。
	新增(A) 取消

7. 請點選 Reliable Multicast Protocol 選項,並選擇 確定,進行安裝。

	選取網路通訊協定	? 🔼
<u> </u>	請按一下您要安裝的網路通訊協定,然後按 [確定] 。如 片,請按 [從磁片安裝] 。	果您有這個功能的安裝磁
網路通	• 翻協定:	
	靠的多點傳送通訊協定。	
2		
「「「「「「「」」」。 第二	動程式已數位簽章。 訴我為什麼驅動程式簽章很重要	從磁片安裝(H)

8. 安裝協定完成後,在區域連線的內容,即可出現可靠的多點傳送通訊協定。當協 定安裝完成,即可利用 CHANNEL 程式,更改所要選擇之頻道。如下一步驟。

P 4	SIX AX88772	B USB2.0	to Fast Ethe	rnet Adapter	
				1000	定(C)
這個連續	眼使用下列項目	(O):			
	lient for Micro	soft Net	works		^
	licrosoft Netw	ork Mon	itor 3 Driver		
	'irtualBox Brid	aed Netv	vorking Driv	/er	
	ile and Printer	Sharing	for Microsof	ft Networks	
	os 封包排程器	ł			
		通訊協定			
0 🛶 N	licrosoft Netw	ork Ada	oter 多工器通	訊協定	
🗆 🛶 N	Aicrosoft LLDP	通訊協定	2驅動程式		~
<					>
¥	s裝(N)	解	除安裝(U)	内容	쫔(R)
描述					
司告	的多點傳送誦訊	協定・它	實作 Pragma	atic General Mu	ulticast
		T THE PARTY IN THE PARTY INTERPARTY INTERPA			

9. 開啟 CHANNEL, 並選擇第 25 頻道至第 30 頻道, 並點選設定即可變更頻道。

選頻道	使用的通訊埠/多播地址	模式	^
第10頻道	2608, 2609, 2610, 2611	唐播	
第11 頻道	2618, 2619, 2620, 2621	廣播	
第12頻道	2628, 2629, 2630, 2631	廣播	
第13頻道	1693, 1694, 1695, 1696 239.251.192.69	多播	
第14 頻道	1893, 1894, 1895, 1896 239.251.193.89	多播	
第15 頻道	1993, 1994, 1995, 1996 239.251.194.99	多播	
第16頻道	2093, 2094, 2095, 2096 239.251.195.109	多播	
第17 頻道	2193, 2194, 2195, 2196 239.251.196.119	多播	
第18頻道	2293, 2294, 2295, 2296 239.251.198.129	多播	
第 19 頻道	2393, 2394, 2395, 2396 239.251.200.139	多播	
第20頻道	2493, 2494, 2495, 2496 239.251.204.149	多播	
第21頻道	2593, 2594, 2595, 2596 239.251.208.159	多播	
第22頻道	2613, 2614, 2615, 2616 239.251.212.169	多播	
第23頻道	2623, 2624, 2625, 2626 239.251.216.179	多播	
第24頻道	2633, 2634, 2635, 2636 239.251.220.189	多播	
第25頻道	2738, 2739, 2740, 2741 239, 251, 192, 68	可靠多播(試驗性)	
第26頻道	2748, 2749, 2750, 2751 239.251.193.88	可靠多播(試驗性)	
第27頻道	2758, 2759, 2760, 2761 239.251.194.98	可靠多播(試驗性)	
第28頻道	2768, 2769, 2770, 2771 239.251.195.108	可靠多播(試驗性)	
第29頻道	2778, 2779, 2780, 2781 239.251.196.118	可靠多播(試驗性)	
第 30 頻道	2788, 2789, 2790, 2791 239.251.198.128	可靠多播(試驗性)	

10.點選 設定 之後,將出現以下提示,請依照提示,將必須重開機之電腦重開機, 即可完成變更頻道之工作。



11. 完成後,可再次開啟 CHANNEL 程式,確認是否已變更完成。

可選頻道	使用的通訊埠/多播地址	模式	
第10頻道	2608, 2609, 2610, 2611	廣播	
第11 頻道	2618, 2619, 2620, 2621	廣播	
第12頻道	2628, 2629, 2630, 2631	廣播	
第13頻道	1693, 1694, 1695, 1696 239.251.192.69	多播	
第14 頻道	1893, 1894, 1895, 1896 239.251.193.89	多播	
第15頻道	1993, 1994, 1995, 1996 239.251.194.99	多播	
第16頻道	2093, 2094, 2095, 2096 239.251.195.109	多播	
第17頻道	2193, 2194, 2195, 2196 239.251.196.119	多播	
第18頻道	2293, 2294, 2295, 2296 239.251.198.129	多播	
第19頻道	2393, 2394, 2395, 2396 239.251.200.139	多播	
第20頻道	2493, 2494, 2495, 2496 239.251.204.149	多播	
第21頻道	2593, 2594, 2595, 2596 239.251.208.159	多播	
第22頻道	2613, 2614, 2615, 2616 239.251.212.169	多播	
第23頻道	2623, 2624, 2625, 2626 239.251.216.179	多播	
第24頻道	2622, 2624, 2625, 2626 220, 251, 220, 190	多括	
✔ 第25 頻道	2738, 2739, 2740, 2741 239.251.192.68	可靠多播(試驗	
第25 頻道	2740, 2749, 2750, 2751 (239.251.193.00		,
第27 頻道	2758, 2759, 2760, 2761 239.251.194.98	可靠多播(試驗	
第28 頻道	2768, 2769, 2770, 2771 239.251.195.108	可靠多播(試驗	
第29頻道	2778, 2779, 2780, 2781 239.251.196.118	可靠多播(試驗	
第 30 頻道	2788, 2789, 2790, 2791 239.251.198.128	可靠多播(試驗	